# CENTRO DE CARGA TIPO QO - 18 CIRCUITOS

## Variantes monofasica y trifasica | Rilez USA



Centro de carga para distribuir una instalacion electrica de baja tension en 18 circuitos, con proteccion individual mediante interruptores termomagneticos tipo QO. Disponible en configuracion monofasica o trifasica para instalaciones residenciales, comerciales y de servicios.

## DATOS GENERALES

| | |
|---|---|
| **Gabinete** | NEMA 1 |
| **Tension maxima** | 127/240 V~ |
| **Frecuencia** | 60 Hz |
| **Capacidad de conectores** | 255 A |
| **Acabado** | Gris |
| **Dimensiones** | 36.0 x 60.0 x 11.0 cm<br>(ancho x alto x fondo) |

## VARIANTES DEL PRODUCTO

| Variante | Catalogo | Fases / hilos | Tension | Circuitos |
|---|---|---|---|---|
| Monofasico | CCM-18QO | 1 y 2 fases / 3 hilos | 120/240 V~ | 18 |
| Trifasico | CCT-18QO | 3 fases / 4 hilos | 240 V~ | 18 |

## CARACTERISTICAS TECNICAS

- Terminales de entrada con opresores para conductores de cobre calibre 6-250 MCM.
- KO estandarizados en las caras del gabinete para facilitar canalizaciones.
- Montaje rapido de cubiertas y compatibilidad con interruptores tipo QO.
- Zapata multiple aislada para neutros y zapata multiple para tierra fisica.
- Capacidad maxima de conectores: 255 A.
- Gabinete NEMA 1 para instalacion interior.
- Certificacion ANCE indicada por el fabricante.

## APLICACIONES TIPICAS

- Residencias y edificios habitacionales.
- Locales y plazas comerciales.
- Oficinas y edificios de servicios.
- Talleres y pequenas instalaciones productivas.
- Distribucion secundaria de circuitos en baja tension.

## SUMINISTRO Y CONFIGURACION

Las tapas de cierre para montaje superficial o empotrado se solicitan por separado. Los interruptores termomagneticos no se incluyen, salvo indicacion expresa en la cotizacion.

Nota: La seleccion de fases, alimentacion, interruptores, conductores y protecciones debe validarse conforme al proyecto electrico y a la normativa aplicable.