

CENTRO DE CARGA TIPO QO - 12 CIRCUITOS

Variantes monofasica y trifasica | Rilez USA



Centro de carga para distribuir una instalacion electrica de baja tension en 12 circuitos, con proteccion individual mediante interruptores termomagneticos tipo QO. Disponible en configuracion monofasica o trifasica para instalaciones residenciales, comerciales y de servicios.

DATOS GENERALES

Gabinete	NEMA 1
Tension maxima	127/240 V~
Frecuencia	60 Hz
Capacidad de conectores	255 A
Acabado	Gris
Dimensiones	36.0 x 54.0 x 11.0 cm (ancho x alto x fondo)

VARIANTES DEL PRODUCTO

Variante	Catalogo	Fases / hilos	Tension	Circuitos
Monofasico	CCM-12QO	1 y 2 fases / 3 hilos	120/240 V~	12
Trifasico	CCT-12QO	3 fases / 4 hilos	240 V~	12

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Terminales de entrada con opresores para conductores de cobre calibre 6-250 MCM.
- KO estandarizados en las caras del gabinete para facilitar canalizaciones.
- Montaje rapido de cubiertas y compatibilidad con interruptores tipo QO.
- Zapata multiple aislada para neutros y zapata multiple para tierra fisica.
- Capacidad maxima de conectores: 255 A.
- Gabinete NEMA 1 para instalacion interior.
- Certificacion ANCE indicada por el fabricante.

APLICACIONES TIPICAS

- Residencias y edificios habitacionales.
- Locales y plazas comerciales.
- Oficinas y edificios de servicios.
- Talleres y pequenas instalaciones productivas.
- Distribucion secundaria de circuitos en baja tension.

SUMINISTRO Y CONFIGURACION

Las tapas de cierre para montaje superficial o empotrado se solicitan por separado. Los interruptores termomagneticos no se incluyen, salvo indicacion expresa en la cotizacion.

Nota: La seleccion de fases, alimentacion, interruptores, conductores y protecciones debe validarse conforme al proyecto electrico y a la normativa aplicable.