

AP18000ENW

Generador de Energía de 18000 Watts



- ❖ Motor OHV de 999cc de alto desempeño de cilindros gemelos para un suministro robusto de energía.
- ❖ Tanque de gasolina de 60 L para largas jornadas de trabajo.
- ❖ Switch de 3 posiciones con encendido electrónico. Su diseño mecánico favorece la seguridad.
- ❖ Función de voltaje dual (127V/220V) para cumplir con múltiples necesidades de carga y aplicaciones.
- ❖ Diseño portátil con ruedas y manillar retráctil
- ❖ Función de carga DC compatible con múltiples aplicaciones.
- ❖ Centro de datos para monitorear: Voltaje, frecuencia y tiempo de trabajo.
- ❖ Panel de control multifuncional con protectores para outlets.



18000

WATTS DE
ARRANQUE

16600

WATTS
CONTINUOS




AP18000ENW

Generador de Energía de 18000 Watts



Modelo	AP18000ENW
Tipo de Motor	OHV de 999cc, 4 tiempos cilindros gemelos
Combustible	Gasolina
Watts de Arranque / Continuos	18000/16600
(Gasolina) Sistema de Arranque	Arranque Electrónico
Tecnología Fuel Sense	Sí
Apagado automático por altos niveles de CO Voltaje AC	Sí
Tipo de Alternador	AVR con escobillas
Tanque de Gasolina	60 L
Tiempo de trabajo al 50% de carga	Hasta 4.5 Hours
(Gasolina)	5-20R Duplex(20A, 127V) 2xL5- 30R (30A, 127V)
Salidas AC	Sí (Volt - Hz - Horas)
Centro de datos	10" libres de aire
Ruedas	Retráctil de 1 pieza
Manillar	
Incluido	Embudo, Kit de herramientas, Manual, Guía de inicio rápido
Garantía	2 años
Dimensiones Cartón (LxWxH)	950*670*970mm
Peso del paquete	200kg



- Embudo
- Kit de herramientas
- Manual
- Guía de inicio rápido

